



FUENTE DE PODER THERMALTAKE SMART 600W ATX 120MM 600W

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Numero de conectores de energia SATA

8

Conector de poder floppy

1

Conector de potencia ATX (24 pines)

Si

Tipo de cableado

No modular

CPU P4 conector (4-pin)

2

Conectores de poder PCI Express (8 pin)

2

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)

4

CPU conector de alimentacion (4 +4 pines)

Si

Alimentador de energia para tarjeta madre

24-pin ATX

Conectores de poder (4 pin) periferaleas (Molex)

4

Peso y dimensiones

Altura

86 mm

Profundidad

140 mm

Ancho

150 mm

Control de energia

Correccion del factor de potencia tipo (PFC)

Activo

Corriente maxima de entrada (@110V)

12 A

Corriente maxima de salida (+3.3V)

22 A

Potencia combinada (-12V)

6 W

Corriente maxima de salida (+5Vsb)

2,5 A

Margen de retardo de la senal Power Good

100 - 500 ms

Tiempo de espera

16 ms

Potencia combinada (+5 V)

105 W

Corriente maxima de salida (+5V)

17 A

Corriente maxima de salida (-12V)
0,5 A
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Potencia combinada (+5 VSB)
12,5 W
Potencia combinada (+12 V)
504 W
Potencia total
600 W
Eficiencia
86%
Corriente de entrada
10
Potencia combinada (3,3 V)
105 W
Potencia nominal
600 W
Corriente maxima de salida (+12V)
42 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 85%
Desempeno
Tiempo medio entre fallos
100000 h
Power supply unit (PSU) form factor
ATX
Utilizar con
PC
Factor de forma
ATX
Version ATX
2.3
Enfriamiento
Velocidad de ventilador

1800 RPM
Numero de ventiladores
1
Tipo de enfriamiento
Activo
Diametro de ventilador
12 cm
Ubicacion de ventilador
Superior
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
CE, CB, TUV, UL, FCC
Certificacion 80 PLUS
80 PLUS
\$1,039.06MN