



FUENTE DE PODER THERMALTAKE TR2 500W ATX 120MM 500W

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Numero de conectores de energia SATA

3

Conector a unidad de disquetes

Si

Conectores de poder PCI Express (6 pin)

1

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)

1

CPU conector de alimentacion (4 +4 pines)

Si

Alimentador de energia para tarjeta madre

24-pin ATX

Conectores de poder (4 pin) periferale (Molex)

4

Peso y dimensiones

Altura

86 mm

Profundidad

150 mm

Ancho

140 mm

Detalles tecnicos

Numero de conectores SATA

6

Control de energia

Correccion del factor de potencia tipo (PFC)

Pasivo

Corriente maxima de salida (+3.3V)

22 A

Corriente maxima de salida (+5Vsb)

2,5 A

Corriente maxima de salida (+12 V1)

18 A

Margen de retardo de la senal Power Good

100 - 500 ms

Tiempo de espera

16 ms

Corriente maxima de salida (+5V)

18 A

Corriente maxima de salida (-12V)

0,3 A

Frecuencia de entrada AC

47 - 63 Hz

Funciones de proteccion de poder

Over power, Sobrevoltaje, Cortocircuito

Potencia total

500 W
Corriente maxima de salida (+12 V2)
17 A
Eficiencia
72%
Potencia nominal
500 W
Voltaje de entrada AC
115 - 230 V
Diseno
Color del producto
Negro
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Desempeno
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Tiempo medio entre fallos
100000 h
Power supply unit (PSU) form factor
ATX
Utilizar con
PC
Factor de forma
ATX
Version ATX
2.3
Enfriamiento
Velocidad de ventilador
2000 RPM
Numero de ventiladores
1
Tipo de enfriamiento
Activo
Diametro de ventilador
12 cm
Ubicacion de ventilador
Superior
Aprobaciones reguladoras
Certificacion 80 PLUS
No
\$793.69MN