



**NO BREAK CYBERPOWER HSTP3T10K100P5M DOBLE CONVERSION EN LINEA 10.000W 10KVA
ENTRADA 120V - 260V SALIDA 120V - 220V BLOQUE DE TERMINALES**

El No Break CyberPower 10kVA 10.000W es un sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS) disenado para ofrecer una proteccion confiable y eficiente para equipos electronicos. Con un factor de forma tipo torre, este dispositivo presenta un diseno robusto y funcional en color negro. Este modelo cuenta con una potencia de salida de 10.000 W y una capacidad de potencia de salida de 10.000 VA, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Su topologia de doble conversion (en linea) garantiza una alimentacion continua y estable, mientras que la forma de onda de salida es de onda sinusoidal pura, lo que proporciona una calidad de energia optima. El No Break opera en un rango de voltaje de entrada de 120 V a 260 V y ofrece un voltaje de operacion de salida que varia entre 120 V y 220 V. La frecuencia de entrada y salida es de 50/60 Hz, lo que permite su uso en diversas condiciones electricas. Ademas, el dispositivo incluye un modo ECO que mejora la eficiencia, alcanzando un 98% en este modo. El sistema esta equipado con un filtro de ruido EMI/RFI, lo que ayuda a reducir interferencias en la senal electrica. La eficiencia general del dispositivo es del 93%, lo que contribuye a un menor consumo energetico. El No Break incluye multiples funciones de proteccion, como sobrecalentamiento y sobrecarga, asegurando la seguridad de los equipos conectados. Tambien cuenta con alarmas audibles que indican el cambio a bateria, el reemplazo de bateria, la bateria baja y la sobrecarga, lo que permite un monitoreo constante del estado del sistema. El dispositivo presenta un peso de 31 kg y dimensiones de 250 mm de ancho, 660 mm de profundidad y 530 mm de altura. El paquete tiene un peso total de 37 kg y sus dimensiones son 390 mm de ancho, 700 mm de profundidad y 620 mm de altura. El rango de temperatura operativa se situa entre 0 y 40 C, mientras que el intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es del 0 al 95%. Para el almacenamiento, el rango de temperatura es de -40 a 70 C y el intervalo de humedad relativa es tambien del 0 al 95%. El dispositivo incluye un puerto serial con interfaces RS-232 y RS-485, asi como indicadores LED que facilitan la visualizacion del estado del sistema. La tecnologia de bateria utilizada es Sealed Lead Acid (VRLA) con un voltaje de 120 V. Este No Break CyberPower es una solucion integral para la proteccion de equipos electronicos, combinando eficiencia, seguridad y un diseno funcional.

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC

Bloque de Terminales

Puerto serial

3

Tipo de serie de interfaz

RS-232, RS-485

Interfaz en serie

Si

Dispositivo de apagado de emergencia

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

390 mm

Profundidad del paquete

700 mm

Altura

530 mm

Peso del paquete

37 kg

Profundidad

660 mm
 Peso
 31 kg
 Ancho
 250mm
 Altura del paquete
 620 mm
 Detalles tecnicos
 Frecuencia de salida
 50/60 Hz
 Control de energia
 Voltaje de operacion de salida (max)
 220V
 Eficiencia (modo ECO)
 98%
 Frecuencia de entrada
 50/60 Hz
 Voltaje de entrada de operacion (max)
 260V
 Voltaje de operacion de salida (min)
 120V
 Salida de voltaje THD
 1.5%
 Potencia de salida
 10.000W
 Funciones de proteccion de poder
 Sobrecalentamiento, Sobrecarga
 Eficiencia
 93%
 Modo ECO
 Si
 Factor de cima
 3:1
 Voltaje de entrada de operacion (min)
 120V
 Capacidad de potencia de salida (VA)
 10kVA
 Bateria
 Certificacion
 NOM-001
 Tecnologia de bateria
 VRLA
 Voltaje de la pila
 120V
 Diseno
 Codigo IP (International Protection)
 IP20
 Factor de forma
 Torre
 Tipo de visualizador

LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Nivel de ruido
58 Db
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Reemplazo de bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$163,549.26MN