



**REGULADOR CDP AVR 1008 400W 1000VA 8 CONTACTOS**

**Especificaciones**

**Puertos e Interfaces**

**Tipo de salida AC**

**NEMA 5?15R**

**Conector**

**NEMA 5?15P**

**Cantidad de salidas AC**

**8**

**Peso y dimensiones**

**Altura**

**125 mm**

**Profundidad**

**146 mm**

**Ancho**

**77 mm**

**Detalles tecnicos**

**Montaje en rack**

**No**

**Color del producto**

**Negro, Blanco**

**Exhibicion**

**Pantalla incorporada**

**No**

**Entradas**

**Frecuencia de entrada**

**50/60**

**Maxima corriente de entrada por fase**

**6 A**

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**

**0 - 95%**

**Salidas**

**Potencia de salida**

**400 W**

**Frecuencia de salida**

**50/60 Hz**

**Capacidad de potencia de salida (VA)**

**1000 VA**

**Desempeno**

**Nivel de ruido**

**40 dB**

**Proteccion de sobrecarga**

**Si**

**Indicacion**

**Indicadores LED**

**Si**

**\$463.56MN**