



REGULADOR QIAN BAOSHAN 1000W 2000VA ENTRADA 95-150V SALIDA 108-132V 8 CONTACTOS

El Regulador Qian Baoshan 1000W, 2000VA, es un dispositivo confiable y eficiente diseñado para proteger tus equipos electr&ocute;nicos de posibles problemas de energía. Con funciones de protecci&ocute;n de poder como sobrevoltaje, sobrecarga, descarga excesiva, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje, este regulador garantiza un suministro de energía estable y seguro.

Con un voltaje nominal de entrada de 95-150V, este regulador es compatible con una amplia gama de voltajes de entrada, lo que lo hace adecuado para diferentes entornos. Su color negro le da un aspecto elegante y discreto, perfecto para cualquier configuraci&ocute;n.

Este regulador cuenta con indicadores LED que te permiten verificar fácilmente el estado de funcionamiento del dispositivo. Además, su diseño compacto con una profundidad de 105 mm lo hace fácil de instalar y transportar.

Con una protecci&ocute;n de sobrecarga incorporada, este regulador protege tus equipos de posibles daños causados por picos de voltaje. Su intervalo de temperatura operativa de 0-40 C garantiza un rendimiento &ocute;ptimo incluso en condiciones ambientales variables.

Este regulador no requiere montaje en rack y emite un nivel de ruido de solo 40 dB, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos domésticos y de oficina. Su voltaje de salida de 108-132 V asegura una alimentaci&ocute;n estable y segura para tus dispositivos electr&ocute;nicos.

Con un ancho de 150 mm y una altura de 100 mm, este regulador es compacto y ocupa poco espacio. Su frecuencia de entrada de 50-60 Hz garantiza una compatibilidad amplia con diferentes fuentes de alimentaci&ocute;n.

El tipo de salida AC de este regulador es NEMA 5-15R, lo que significa que es compatible con una amplia gama de dispositivos electr&ocute;nicos. Con 8 salidas AC, este regulador te brinda suficiente capacidad para conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

Con un peso de solo 2.1 kg, este regulador es ligero y fácil de transportar. Su intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0-95% garantiza un rendimiento confiable incluso en entornos húmedos.

En resumen, el Regulador Qian Baoshan 1000W, 2000VA, es una opci&ocute;n confiable y eficiente para proteger tus equipos electr&ocute;nicos. Con funciones de protecci&ocute;n de poder, indicadores LED y un diseño compacto, este regulador garantiza un suministro de energía estable y seguro para tus dispositivos.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

100 mm

Profundidad

105 mm

Peso

2.1 kg

Ancho

150 mm

Detalles tecnicos

Montaje en rack

No

Color del producto
Negro
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Entradas
Frecuencia de entrada
50 - 60 Hz
Voltaje nominal de entrada
95 - 150 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Salidas
Voltaje de salida
108 - 132 V
Desempeno
Nivel de ruido
40 dB
Proteccion de sobrecarga
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje
Indicacion
Indicadores LED
Si
\$352.84MN